

Impresión en etiquetas

Confirmación de etiquetas que se pueden utilizar

Esta impresora puede utilizar los siguientes tamaños de etiquetas.

	Bandeja de papel	Bandeja multiuso
Tamaños estándar	A4, B5, A5, A6, Legal, Carta y Ejecutivo	A4, B5, A5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe y 16K
Tamaños de papel personalizados	Anchura 105 a 215,9 mm; longitud 148 a 355,6 mm ^{*1}	Anchura 76,2 a 215,9 mm; longitud 127 a 355,6 mm ^{*2}

^{*1} Si está utilizando el controlador de impresora UFR II, podrá cargar papel de tamaño personalizado con una anchura de 148 a 215,9 mm y una longitud de 148 a 215,9 mm asimismo en orientación horizontal.

^{*2} Si está utilizando el controlador de impresora UFR II, podrá cargar papel de tamaño personalizado con una anchura de 127 a 215,9 mm y una longitud de 127 a 215,9 mm asimismo en orientación horizontal.

† La utilización de los siguientes tipos de etiquetas podría tener como resultado atascos de papel difíciles de eliminar o daños en la impresora.

Etiquetas despegadas o parcialmente usadas

Etiquetas estucadas que se despeguen fácilmente de la hoja trasera

Etiquetas con un adhesivo irregular

Carga de etiquetas

Únicamente podrá cargar etiquetas en la bandeja multiuso.

"Carga de papel en la bandeja multiuso"

<Precauciones al cargar etiquetas>

Airee las etiquetas perfectamente y, a continuación, alinee los bordes antes de cargarlas. Si no se airean lo suficiente, podrían alimentarse varias hojas a la vez y provocar atascos de papel.



Tenga cuidado de no marcar ni manchar la superficie de impresión de las etiquetas con huellas dactilares, polvo o aceite. Podría producirse un deterioro de la

calidad de impresión.

Impresión desde una aplicación

Realice la impresión tras cargar las etiquetas.

"Configuración del controlador de impresora e impresión"

↑ La velocidad de impresión se reduce al imprimir etiquetas.

Si las etiquetas impresas se curvan

Cambie la bandeja de salida a la ranura de salida boca arriba.

❏ "Carga y salida del papel"